

SW830, SW830-2 KNAPPLÅDOR 12/24V

SW830 är en knapplåda framtagen för enkel styrning av ljusramper och varningsljus. Den har 8st bakgrundsbelysta knappar och är lätt att placera, kan monteras horisontellt, vertikalt eller på fot med kulled. SW830 levereras med en tillhörande säkringslåda. Denna version har 3 knappar som är säkrade med 10A och 5 knappar som är säkrade med 0.2A. Max ingående ström är 32A och minimum 0.01A. Den enklare versionen, SW830-2, levereras utan säkringslåda. SW830-2 klarar enbart ingående ström på max 1.2A och minimum 0.01A. SW830-2 har 3 knappar som är säkrade med 0.2A och 4 knappar som är säkrade med 0.1A. Båda knapplådorna är anpassade för 12/24V.



FAKTA	14-SW830	14-SW830-2
Fabrikat	Juluen	
Spänning	12/24V	
EMC godkänd	R10	
Garanti	1 år	
Knappar	8 knappar, 5x0.2A & 3x10A	7 knappar, 3x0.2A & 4x0.1A
Avsäkring	35A	1.5A
Kabel till knapplådan	4 m kabel med RJ45 kontakt	22AWG 120 cm x 10 ledningar

Artikelnr.	Benämning
14-SW830	Knapplåda, multifunktionell. 12/24V RC10 8 programmerbara knappar
14-SW830-2	Knapplåda, multifunktionell. 12/24V RC10 7 programmerbara knappar